

ΓΕΝΗΤΡΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
***50HZ* 3.000 ΣΤΡ./'**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ • ΣΕΙΡΕΣ ΕW/ΕΑ

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ ΚVA	ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛΕΚ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.
EW130M AC	4	17,4	130	16	435	72	A
EA130M AC	4	17,4	130	16	435	72	A
EW180M AC	5	21,7	180	16	435	77	A
EA180M AC	5	21,7	180	16	435	77	A
EA200M AC	7	30,4	200	20	435	82	A

ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ • ΣΕΙΡΕΣ ΕW/ΕD/ARC

ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΗΤΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΙΣΧΥΣ ΚVA		ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΗΛΕΚ/ΣΗ ΕΝΤΑΣΗ AMP	ΕΛΑΧ. ΙΣΧΥΣ ΤΡΑΚΤΕΡ	ΑΠΑΙΤ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΡΤΟ	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝ.
	ΜΟΝ.	ΤΡΙΦ.						
EW 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	20	435	84	Γ1
ED 220 TDC	3,5	6,5	15,2/9,4	220	20	435	84	Γ1
ARC 400 TDC	4	10	17,4/14,5	400	30	435	165	ARC4

ΠΙΝΑΚΕΣ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ-ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ
A	EW/EA AC	2 ΠΡΙΖΕΣ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ, ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
Γ1	ED/EW DC	1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, 1 ΠΡΙΖΑ ΜΟΝΟΦ.ΘΕΡΜΙΚΟ
Γ2	ED	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V, 1 ΠΡΙΖΑ SCHUKO, ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝΟΦ., ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ
ARC4	ARC 400	1 ΠΡΙΖΑ CE 400V, 1 ΠΡΙΖΑ CE 230V, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟΣ (Id=0,03A), ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΟΝ., ΜΕΤΡ. ΩΡΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ	ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΕΩΝ
AGR1	EW/ EA/ ED	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)
AGR2	ARC400	ΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ Ή ΜΑΥΡΗ)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ	ΓΙΑ ΤΥΠΟ ΓΕΝ/ΡΙΑΣ ΗΛΕΚ/ΣΗΣ	ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ
1 : 7 A-1B	EW	
1 : 7	ARC	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ DC ΕΝΔΕΙΚΝΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ