

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										
				5	10	20	30	40	50					
KFM 60	0,5	1 x 1	M/Y	35	30	21	13	5						
KFM 70	1	1 x 1	M/Y	61	56	48	39	31	18					

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										
				10	20	30	45	60	75	90	105	120		
CM 100	1	1 x 1	M/Y	33	32,5	31,5	30,5	29,5	27,5	25	21			
CM 150	1,5	1 x 1	M/Y	40,5	40	39	38	37	34,5	31	27,5			
CM 200	2	1 x 1	M/Y	50,5	50	49	47,5	46	44,5	42	39	35		

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	Λ/΄	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											
				25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	400	500
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ															
2CM2	1	1 x 1	M/Y	41,5	37	22,5									
2CM3	1,5	1 ¼ x 1	M/Y	53	49	39	31								
2CM4	2,2	1 ¼ x 1	M/Y	58,5	54	47	39	28							
ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ															
2CT4	2	1 ¼ x 1	M/Y	58,5	54	47	39	28							
2CT5	3	1 ¼ x 1	M/Y	65	61	54	46,5	36,5							
2CT6	4	1 ½ x 1¼	M/Y	63,9	63,3	61	58,4	55,2	51,5	47,8	44,2				
2CT7	5,5	1 ½ x 1¼	M/Y	77,1	76,1	74,6	72	69,4	66	62,4	58,7				
2CT8	7,5	1 ½ x 1¼	M/Y	76,5	75,7	74,9	74	73,5	73	71,2	70,5	66,4	62,8	51,6	36
2CT9	10	1 ½ x 1¼	M/Y	86,1	85,8	85,3	84,8	84	83,2	81,5	80,7	77,7	74,3	65	51,1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

1. ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΝΤΣΕΣ
2. ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΙΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ 5,5 HP ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ 2939/2001 .


KFM

CM

2CM-2CT